

Видеокамера АНД-Н (1080р) Инструкция по установке

Модель : CTV-HDD3620A SE

Купольная камера 2 Мп с
фиксированным объективом 3,6 мм
и ИК подсветкой



Габаритные размеры



Установка камеры

- 1) Г-образным ключом отверните винт пластины-фиксатора
- 2) Закрепите основание камеры на стене (потолке)
- 3) Направьте камеру на объект наблюдения
- 4) Затяните ключом винт пластины -фиксатора.

Комплектация:

- 1) Ключ Г-образный -1 шт
- 2) Монтажный комплект -1 шт

Кабели и разъемы



- 1) Разъем питания DC 12В
- 2) Разъем видео BNC

Подключение



Внимание!!!

- 1) Избегайте касания матрицы камеры и стекол объектива.
- 2) Избегайте установки камеры в местах с высокой температурой и влажностью, а также на вибрирующие поверхности.
- 3) Не направляйте объектив камеры на источники яркого света.
- 4) Не используйте не рекомендованные источники питания.

Спецификация

Модель	CTV-HDD3620A SE
Сенсор	F-02 + FH8536
Эффективных пикселей	1920 (Г)*1080(В)
Разрешение	1080P при 25 кад/сек
Дистанция передачи сигнала видео	до 500 метров
Стандарт видео	AHD PAL 1080P
Отношение сигнал/шум	Не менее 50 dB (APU выкл.)
Чувствительность	0 люкс (ИК подсветка вкл.)
APU	Вкл.
Баланс белого	Авто
День \ночь	обеспечивается эл.\механическим ИК- фильтром
Шумоподавление	2DNR вкл.
Переход день\ночь	Авто
Напряжение питания	DC 12 В
Потребляемый ток	0.3 А (ИК подств. вкл.)\ 0.12 А (ИК подств. выкл.)
Объектив	3,6 мм
Дальность подсветки	20 м
Степень защиты	IP 66
Рабочая температура	-40°С - 50°С
Влажность	Не более 90 % рт.ст.
Габаритные размеры	106 мм (Д) *64 мм (В)